

Beleuchtungsumbau an der Cagiva Navigator

Die Umbaumaßnahme ist ein Eingriff in die Fahrzeugelektrik, es kann sein dass dadurch die Garantie erlischt. Ich übernehme keinerlei Haftung für irgend welche Schäden, welche bei der Umbaumaßnahme entstehen! Also Basteln auf eigene Gefahr!

Material:

2x Relais schließend
1x fliegender Sicherungshalter
1x 15A Sicherung
ca. 1,5m 2,5mm² Kabel
1x Gabelklemme für Batterieanschluss
div. Kabelflachstecker u. -buchsen
1x M6 Schraube
Kabelbinder

Vorbereitung:

-Sitzbank und Abdeckung darunter weg, Zugang zur Batterie wird benötigt.
-Verkleidung soweit abmontieren bis auf die Tank, die können dran bleiben. Tacho auch weg.

Bastelstunde:

Die Flugsicherung an den Pluspol.

Sicherung noch weglassen! (**kurzschlussgefahr!**)

Kabel nach vorn zur Lampenmaske verlegen. Die Stecker von den Birnen abziehen, diese werden als Steuerung (Kontakt 84 Signal, 84a Masse) der Relais benötigt.

Das 2,5mm Kabel wird gezweigt und an die Anschlüsse 88 Eingang Schließer angeschlossen und an 88a Ausgang Schließer wird die Lampe angeklemt. Die Masse der Lampe wird nun auch mit 2,5mm Kabel direkt mit einer M6 Schraube auf dem Steg (Gewinde befindet sich auf dem Träger des Vorderbaus) befestigt. Die Relais und das Kabel können mit Kabelbinder fixiert werden

Schaltplan:

